



# OREJERA V-GARD

**ADOSABLE AL CASCO NRR 27 DB**

SKU: 07030121003

Descripción: Para los trabajadores del sector industrial y minero, la línea de protección auditiva con montaje al casco V-Gard ofrece mayor comodidad y prestaciones del más alto nivel con mejoras en cuanto a ajuste y estilo, todo ello sin comprometer la calidad esperada de la legendaria marca V-Gard. La nueva línea de orejeras, diseñada para el uso con los cascos y accesorios número uno de la industria de MSA, ofrece mayor confort y asegura el nivel de desempeño y protección necesario para realizar un óptimo trabajo.

## CARACTERÍSTICAS:

- Se fijan directamente a cascos V-GARD ranurados.
- Ajuste vertical: las orejeras permiten ajuste para adaptar la altura según la cabeza del usuario.
- Diseño de copa: estilo "V-Vord" con material mate para reducir el desgaste visible.
- Anillos de sellado: aros de sellado personalizados para optimizar la atenuación de ruido (NRR).
- Almohadillas: espuma inyectada en las copas para suavidad en contacto, con espuma interior que no toca directamente la oreja (reducir presión).
- Codificación por color:
  - Verde → baja atenuación
  - Amarillo → atenuación media
  - Rojo → alta atenuación
- NRR / SNR (según versión):
  - Parte 10190356 (Low): NRR 22, SNR 28.
  - Parte 10190357 (Medium): NRR 27, SNR 32.
  - Parte 10190358 (High): NRR 31, SNR 36.
- Peso:
  - Versión baja (10190356): 0,240 kg (240 g).
  - Versión alta (10190358): 0,190 kg (190 g).
- Compatibilidad: Se puede usar con otros cascos / accesorios MSA: V-Gard, V-Gard 500, visores, marcos.
- Almacenamiento / "Parking": Las orejeras pueden colocarse en una posición de descanso ("parking") cuando no están en uso.

## NORMATIVAS

- ANSI S3.19-1974 / ANSI S12.6-2008
- EN 352-3:2002
- CSA Z94.2-02

## DETALLE



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA



PAR



EN CASCO



## APLICACIONES

Agricultura, papel y pulpa, generación de electricidad, procesadoras de alimentos, fundación y producción de metales, minería, industria mecánica, gas y petróleo.

## USO Y MANTENIMIENTO

Limpie y desinfecte las orejeras, las almohadillas y los rellenos únicamente con jabón delicado y agua. Examine las orejeras y las almohadillas con regularidad para comprobar que no presenten grietas ni pérdidas. Las almohadillas y los rellenos pueden reemplazarse. Sustituya las partes desgastadas o dañadas SOLO con los kits de higiene de MSA. MSA recomienda reemplazar el kit de higiene por lo menos dos veces al año para un uso estándar, para garantizar en todo momento la atenuación del ruido requerida.

## VIDA UTIL

Fecha de vencimiento del producto: 05 años (a partir de la fecha de fabricación, de mantenerse en el embalaje original en un lugar limpio y seco). Vida útil de las orejeras tras la apertura del embalaje: Varía según la aplicación. MSA recomienda reemplazar las orejeras en un período máximo de 3 (tres) años, teniendo en cuenta el uso continuo en una jornada laboral de 8 horas, respetando siempre el período de validez máximo y las indicaciones sobre el uso del producto de acuerdo con la aplicación específica.